Configurer des groupes VLAN basés sur MAC sur un commutateur via l'interface de ligne de commande

Introduction

Un réseau local virtuel (VLAN) vous permet de segmenter logiquement un réseau local (LAN) en différents domaines de diffusion. Dans les scénarios où des données sensibles peuvent être diffusées sur un réseau, des VLAN peuvent être créés pour améliorer la sécurité en dirigeant une diffusion sur un VLAN spécifique. Seuls les utilisateurs appartenant à un VLAN peuvent accéder aux données sur ce VLAN et les manipuler. Les VLAN peuvent également être utilisés pour améliorer les performances en réduisant le besoin d'acheminer des diffusions et des multidiffusions vers des destinations inutiles.

Les périphériques réseau sur lesquels plusieurs protocoles sont exécutés ne peuvent pas être regroupés dans un VLAN commun. Les périphériques non standard sont utilisés pour acheminer le trafic entre différents VLAN afin d'inclure les périphériques participant à un protocole spécifique. Pour cette raison, vous ne pouvez pas tirer parti des nombreuses fonctionnalités du VLAN.

Les groupes VLAN sont utilisés pour équilibrer la charge du trafic sur un réseau de couche 2. Les paquets sont distribués en fonction de différentes classifications et sont attribués à des VLAN. Il existe de nombreuses classifications différentes et si plusieurs schémas de classification sont définis, les paquets sont affectés au VLAN dans l'ordre suivant :

- Tag : le numéro de VLAN est reconnu à partir de la balise.
- VLAN basé sur MAC : le VLAN est reconnu à partir du mappage MAC (Media Access Control) vers VLAN source de l'interface d'entrée.
- VLAN basé sur les sous-réseaux : le VLAN est reconnu à partir du mappage sous-réseau vers VLAN source de l'interface d'entrée.
- VLAN basé sur le protocole : le VLAN est reconnu à partir du mappage de type Ethernet entre le protocole et le VLAN de l'interface d'entrée.
- PVID : le VLAN est reconnu à partir de l'ID de VLAN par défaut du port.

Pour configurer des groupes VLAN sur votre commutateur, procédez comme suit :

1. Créez les VLAN. Cliquez ici pour apprendre comment configurer les paramètres de VLAN sur votre commutateur à l'aide de l'utilitaire Web. Cliquez ici pour obtenir des instructions basées sur l'interface de ligne de commande.

2. Configurez les interfaces vers les VLAN. Cliquez ici pour obtenir des instructions sur la façon d'attribuer des interfaces aux VLAN à l'aide de l'utilitaire Web de votre commutateur. Cliquez ici pour obtenir des instructions basées sur l'interface de ligne de commande.

Remarque : Si l'interface n'appartient pas au VLAN, le paramètre de configuration des groupes basés sur MAC vers le VLAN ne prend pas effet.

3. Configurez des groupes VLAN basés sur MAC sur votre commutateur. Pour obtenir des instructions sur la configuration des groupes VLAN basés sur MAC via l'utilitaire Web de votre commutateur, cliquez ici.

4. (Facultatif) Vous pouvez également configurer les éléments suivants :

- Subnet-based VLAN Groups Overview : pour obtenir des instructions sur la configuration des groupes VLAN basés sur les sous-réseaux via l'utilitaire Web de votre commutateur, cliquez ici. Cliquez ici pour obtenir des instructions basées sur l'interface de ligne de commande.
- Présentation des groupes VLAN basés sur des protocoles : pour obtenir des instructions sur la configuration des groupes VLAN basés sur des protocoles via l'utilitaire Web de votre commutateur, cliquez ici. Cliquez ici pour obtenir des instructions basées sur l'interface de ligne de commande.

Objectif

La classification VLAN basée sur MAC permet de classer les paquets en fonction de leur adresse MAC source. Vous pouvez ensuite définir le mappage MAC vers VLAN par interface. Vous pouvez également définir plusieurs groupes VLAN basés sur MAC, chaque groupe contenant des adresses MAC différentes. Ces groupes basés sur MAC peuvent être attribués à des ports ou LAG spécifiques. Les groupes VLAN basés sur MAC ne peuvent pas contenir de plages d'adresses MAC se chevauchant sur le même port.

Le transfert de paquets en fonction des adresses MAC des périphériques nécessite la configuration de groupes d'adresses MAC, puis le mappage de ces groupes sur des VLAN. Vous pouvez configurer jusqu'à 256 adresses MAC, hôte ou plage, qui peuvent être mappées à un ou plusieurs groupes VLAN basés sur MAC.

Cet article fournit des instructions sur la configuration de groupes basés sur MAC sur un commutateur via l'interface de ligne de commande.


Périphériques pertinents | Version logicielle

- CBS250 (fiche technique) |3.0.0
- CBS350 (fiche technique) |3.0.0
- CBS350-2X (fiche technique) |3.0.0
- CBS350-4X (fiche technique) |3.0.0

Configurer des groupes VLAN basés sur MAC sur le commutateur via l'interface de ligne de commande

Créer un groupe de VLAN basé sur MAC

Étape 1. Connectez-vous à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe, saisissez plutôt ces identifiants.



Remarque : Les commandes peuvent varier en fonction du modèle exact de votre appareil. Dans cet exemple, on accède au commutateur CBS350 par l'entremise de Telnet.

Étape 2. Dans le mode d'exécution privilégié du commutateur, utilisez la commande suivante pour accéder au mode de configuration globale :

```
CBS350#configure
```

Étape 3. En mode de configuration globale, configurez une règle de classification basée sur MAC en saisissant :

```
CBS350(config)#vlan database
```

Étape 4. Pour mapper une adresse MAC ou une plage d'adresses MAC à un groupe d'adresses MAC, entrez les informations suivantes :

```
CBS350(config-vlan)#map mac [adresse-mac][masque-préfixe | hôte]macs-group [id-groupe]
```

Les options sont les suivantes :

- mac-address : spécifie l'adresse MAC à mapper au groupe VLAN. Cette adresse MAC ne peut pas être attribuée à un autre groupe VLAN.
- prefix-mask - Spécifie le préfixe de l'adresse MAC. Seule une section de l’adresse MAC est examinée (de gauche à droite), puis placée dans un groupe. Plus le nombre de longueurs est faible, moins il y a de bits à examiner. Cela signifie que vous pouvez attribuer un grand nombre d'adresses MAC à un groupe de VLAN à la fois.
- host : spécifie l'hôte source de l'adresse MAC. L’adresse MAC 48 bits est examinée et mise dans un groupe.
- group-id - Spécifie le numéro de groupe à créer. L'ID de groupe peut être compris entre un et 2147483647.

Étape 5. Utilisez la commande suivante pour quitter le contexte de configuration d’interface :

```
CBS350(config-vlan)#exit
```

Vous devez maintenant avoir configuré les groupes VLAN basés sur MAC sur votre commutateur via l'interface de ligne de commande.

Mapper un groupe de VLAN basé sur MAC à un VLAN

Étape 1. En mode de configuration globale, utilisez la commande suivante pour saisir le contexte de configuration d’interface :

```
CBS350#interface [id-interface] | range interface-range]
```

Les options sont les suivantes :

- interface-id – Spécifie un ID d’interface à configurer.
- range interface-range - Spécifie une liste de VLAN. Séparez les VLAN non consécutifs par une virgule et sans espace. Utilisez un tiret pour désigner une plage de VLAN.

Étape 2. Dans le contexte de configuration d’interface, utilisez la commande switchport mode pour configurer le mode d’appartenance VLAN :

```
CBS350(config-if)#switchport mode general
```

- Général : l'interface peut prendre en charge toutes les fonctions définies dans la spécification IEEE 802.1q. L'interface peut être un membre balisé ou non balisé d'un ou plusieurs VLAN.

Étape 3. (Facultatif) Utilisez la commande suivante pour rétablir le port sur le VLAN par défaut :

```
CBS350(config-if)#no switchport mode general
```

Étape 4. Pour configurer une règle de classification basée sur MAC, saisissez les informations suivantes :

```
CBS350(config-if)#switchport general map macs-group [group] vlan [id-vlan]
```

Les options sont les suivantes :

- group - Spécifie l'ID de groupe basé sur MAC pour filtrer le trafic via le port. La plage s'étend de un à 2147483647.
- vlan-id : spécifie l'ID de VLAN vers lequel le trafic du groupe VLAN est transféré. La plage s'étend de un à 4094.

Étape 5. Utilisez la commande suivante pour quitter le contexte de configuration d'interface :

```
CBS350(config-if)#exit
```

Étape 6. (Facultatif) Pour supprimer la règle de classification du port ou de la plage de ports, entrez la commande suivante :

```
CBS350(config-if)#no switchport general map mac-groups group
```

Étape 7. (Facultatif) Répétez les étapes 1 à 6 pour configurer des ports plus généraux et les affecter aux groupes VLAN MAC correspondants.

Étape 8. Utilisez la commande end pour revenir au mode d'exécution privilégié :

```
CBS350(config-if-range)#end
```

Vous devez maintenant avoir mappé des groupes de VLAN basés sur MAC aux VLAN de votre commutateur via l'interface de ligne de commande.

Afficher les groupes VLAN basés sur MAC

Étape 1. Pour afficher les adresses MAC qui appartiennent aux règles de classification MAC définies, entrez la commande suivante en mode d'exécution privilégié :

```
CBS350#show vlan macs-groups
```

Étape 2. (Facultatif) Pour afficher les règles de classification d'un port spécifique sur le réseau local virtuel, entrez la commande suivante :

```
CBS350#show interfaces switchport [id-interface]
```

- interface-id : spécifie un ID d'interface.

Remarque : Chaque mode de port possède sa propre configuration privée. La commande show

interfaces switchport affiche toutes ces configurations, mais seule la configuration du mode de port qui correspond au mode de port actuel affiché dans la zone Mode d'administration est active.

Étape 3. (Facultatif) Dans le mode d’exécution privilégié du commutateur, exécutez la commande suivante pour enregistrer les paramètres configurés dans le fichier de configuration de démarrage :

```
CBS350#copy running-config startup-config
```

Étape 4. (Facultatif) Appuyez sur Y pour Yes (oui) ou sur N pour No (non) sur le clavier lorsque l’invite « Overwrite file [startup-config]… » s’affiche.

Vous devez maintenant avoir affiché les paramètres de configuration de port et de groupe VLAN basés sur MAC sur votre commutateur.

Important : Pour procéder à la configuration des paramètres de groupe de VLAN sur votre commutateur, suivez les directives ci-dessus.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.