在Nexus 7000系列交换机上配置第2层vPC数据中心互联

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[背景信息](#)
[配置](#)
[FHRP隔离](#)
[双L2/L3 POD互联](#)
[用于聚合和DCI的多层vPC](#)
[其他隔离配置](#)
[MACSec加密](#)
[验证](#)
[FHRP隔离](#)
[其他隔离](#)
[MACSec加密](#)
[故障排除](#)
[注意事项](#)
[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何使用虚拟端口通道(vPC)配置第2层(L2)数据中心互联(DCI)。

先决条件

假设在本文档提供的示例中使用的设备上已配置vPC和热备份路由协议(HSRP)。

> 注意：应在充当DCI的vPC链路上使用链路汇聚控制协议(LACP)。

> 提示：MACSec加密要求6.1(1)版之前的版本具有LAN高级服务许可证，并具有特定于线路卡的限制。有关详细信息，请参阅Cisco Nexus 7000系列NX-OS安全配置指南6.x的Cisco TrustSec的准则和限制部分。

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- vPC
- HSRP
- 生成树协议 (STP)
- MACSec加密（可选）

使用的组件

本文档中的信息基于运行软件版本6.2(8b)的Cisco Nexus 7000系列交换机。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

DCI的用途是扩展不同数据中心之间的特定VLAN，为相距较远的服务器和网络连接存储(NAS)设备提供L2邻接关系。

vPC提供了两个站点之间的STP隔离的优点(在DCI vPC上没有网桥协议数据单元(BPDU))，因此数据中心的任何中断都不会传播到远程数据中心，因为数据中心之间仍然提供冗余链路。

> 注意：vPC可用于连接最多两个数据中心。如果两个以上的数据中心必须互连，思科建议您使用重叠传输虚拟化(OTV)。

DCI vPC Etherchannel通常配置时需要考虑以下信息：

- 第一跳冗余协议(FHRP)隔离：通过使用每个数据中心的专用网关防止次优路由。配置取决于FHRP网关的位置。
- STP隔离：如前所述，这可以防止故障从一个数据中心传播到另一个数据中心。
- 广播风暴控制：这是为了最大限度地减少数据中心之间的广播流量。
- MACSec加密（可选）：这会加密流量以防止两个设施之间的入侵。

配置

使用本节中描述的信息配置L2 DCI以使用vPC。

> 注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

FHRP隔离

本节介绍两种可以实施FHRP隔离的方案。

双L2/L3 POD互联

此场景使用的拓扑如下：

在此场景中，第3层(L3)网关配置在同一个vPC对上，并充当DCI。为了隔离HSRP，必须在DCI端口通道上配置端口访问控制列表(PACL)，并为通过DCI移动的VLAN禁用交换虚拟接口(SVI)上的HSRP无端地址解析协议(ARP)(GARP)。

以下是配置示例：

```
ip access-list DENY_HSRP_IP
  10 deny udp any 224.0.0.2/32 eq 1985
  20 deny udp any 224.0.0.102/32 eq 1985
  30 permit ip any any

interface <DCI-Port-Channel>
  ip port access-group DENY_HSRP_IP in

interface Vlan <x>
  no ip arp gratuitous hsrp duplicate
```

注意：之前的配置也可以用于Nexus 9000交换机。

用于聚合和DCI的多层vPC

此场景使用的拓扑如下：

在此场景中，DCI被隔离在其自身的第2层虚拟设备环境(VDC)上，而第3层网关位于汇聚层设备上。为了隔离HSRP，您必须配置阻止HSRP控制流量的VLAN访问控制列表(VACL)和阻止第2层DCI VDC上的HSRP GARP的ARP检测过滤器。

以下是配置示例：

```
ip access-list ALL_IPs
  10 permit ip any any
mac access-list ALL_MACs
  10 permit any any
ip access-list HSRP_IP
  10 permit udp any 224.0.0.2/32 eq 1985
  20 permit udp any 224.0.0.102/32 eq 1985
mac access-list HSRP_VMAC
  10 permit 0000.0c07.ac00 0000.0000.00ff any
  20 permit 0000.0c9f.f000 0000.0000.0fff any
vlan access-map HSRP_Localization 10
        match ip address HSRP_IP
        match mac address HSRP_VMAC
        action drop
        statistics per-entry
vlan access-map HSRP_Localization 20
```

```
        match ip address ALL_IPs
        match mac address ALL_MACs
        action forward
        statistics per-entry
vlan filter HSRP_Localization vlan-list <DCI_Extended_VLANs>

feature dhcp

arp access-list HSRP_VMAC_ARP
  10 deny ip any mac 0000.0c07.ac00 ffff.ffff.ff00
  20 deny ip any mac 0000.0c9f.f000 ffff.ffff.f000
  30 permit ip any mac any

ip arp inspection filter HSRP_VMAC_ARP vlan <DCI_Extended_VLANs>
```

其他隔离配置

本部分提供了一个配置示例：

- 仅允许扩展远程数据中心所需的VLAN。
- 隔离每个数据中心的STP。
- 丢弃超过总链路速度1%的广播流量。

以下是配置示例：

```
 interface <DCI-Port-Channel>
  switchport trunk allowed vlan <DCI_Extended_VLANs>
  spanning-tree port type edge trunk
  spanning-tree bpdufilter enable
  storm-control broadcast level 1.0
```

注意：也可以配置组播流量的风暴控制，但是它必须与广播流量具有相同的百分比。

MACSec加密

注意：本节介绍的配置是可选的。

使用此信息配置MACSec加密：

```
feature dot1x
feature cts

! MACSec requires 24 additional bytes for encapsulation.
interface <DCI-Port-Channel>
```

```
  mtu 1524

interface <DCI-Physical-Port>
  cts manual
    no propagate-sgt
    sap pmk <Preshared-Key>
```

注意：必须交换接口才能进行MACSec授权。

验证

使用本节中描述的信息以确认您的配置是否正常工作。

FHRP隔离

在CLI中输入show hsrp br命令，以验证HSRP网关在两个数据中心都处于活动状态：

<#root>

```
!DC-1
N7K-A#

show hsrp br


*:IPv6 group   #:group belongs to a bundle
                      P indicates configured to preempt.
                      |
 Interface   Grp  Prio P State    Active addr      Standby addr     Group addr
  Vlan10      10   120    Active   local            10.1.1.3         10.1.1.5
     (conf)

!DC-2
N7K-C#

show hsrp br


*:IPv6 group   #:group belongs to a bundle
                      P indicates configured to preempt.
                      |
 Interface   Grp  Prio P State    Active addr      Standby addr     Group addr
  Vlan10      10   120    Active   local            10.1.1.3         10.1.1.5
     (conf)
```

在CLI中输入以下命令以验证ARP过滤器：

<#root>

```
N7K-D#

show log log | i DUP_VADDR
```

```
2015 Apr 10 21:16:45 N7K-A %ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP:  arp [7915]  Source address of
 packet received from 0000.0c9f.f00a on Vlan10(port-channel102) is duplicate of local
 virtual ip, 10.1.1.5
```

如果出现类似输出，则两个活动网关之间的GARP没有正确隔离。

其他隔离

在CLI中输入show spanning-tree root命令，以验证STP根不指向DCI端口通道：

```
<#root>

N7K-A#

show spanning-tree root


                                        Root  Hello Max Fwd
Vlan                Root ID             Cost  Time  Age Dly  Root Port
---------------- -------------------- ------- ----- --- ---  ----------------
VLAN0010          4106 0023.04ee.be01       0    2   20  15  This bridge is root
```

在CLI中输入以下命令以验证是否已正确配置风暴控制：

```
<#root>

N7K-A#

show interface


       counters storm-control


-------------------------------------------------------------------------------
Port        UcastSupp %     McastSupp %     BcastSupp %     TotalSuppDiscards
-------------------------------------------------------------------------------
Po103            100.00          100.00            1.00                     0
```

MACSec加密

在CLI中输入以下命令以验证MACSec加密是否已正确配置：

<#root>

N7K-A#

show cts interface

```
CTS Information for Interface Ethernet3/41:
...
    SAP Status:             CTS_SAP_SUCCESS
      Version: 1
      Configured pairwise ciphers: GCM_ENCRYPT
      Replay protection: Enabled
      Replay protection mode: Strict
      Selected cipher: GCM_ENCRYPT
      Current receive SPI: sci:e4c7220b98dc0000 an:0
      Current transmit SPI: sci:e4c7220b98d80000 an:0
...
```

故障排除

目前没有可用于FHRP或其他隔离配置的特定故障排除信息。

对于MACSec配置，如果链路两端未协商预共享密钥，则当您在CLI中输入show interface <DCI-Physical-Port>命令时，将会看到类似下面的输出：

<#root>

N7K-A#

show interface

```
Ethernet3/41 is down (Authorization pending)
admin state is up, Dedicated Interface
```

注意：连接两端的密钥必须相同。

注意事项

注意：不包含有关相关产品的注意事项。

以下警告与在Cisco Nexus 7000系列交换机上使用DCI有关：

- Cisco Bug ID CSCur69114 - HSRP PACL Filter Broken — 数据包泛洪到第2层域。此Bug仅在软件版本6.2(10)中发现。

- Cisco Bug ID CSCut75457 - HSRP VACL Filter Broken。此Bug仅在软件版本6.2(10)和6.2(12)中发现。

- 思科漏洞ID CSCut43413 - DCi:通过FHRP隔离PACL的HSRP虚拟MAC抖动。此Bug是由于硬件限制所致。

相关信息

- 数据中心设计：数据中心互联
- OTV技术简介和部署注意事项
- 思科虚拟化工作负载移动性设计注意事项
- 技术支持和文档 - Cisco Systems

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。